






RG	- RG rozdzielnica główna obiektu
RS	- RS rozdzielnica serwerowni
RK	- RK rozdzielnica kotłowni
RW	- RW rozdzielnica wentylatorowni


p-poż


-  - przycisk p-poż, wyzwalacza wyłącznika głównego
- - moduł alarmowy typu MD-4z detekcji gazów

LSU, GSU - szyna umiarkująca


Gn1  - gniazda 230V podwójne

Gn2  - gniazdo 230V IP 44 pojedyncze

 32A - gniazdo 400V 5P 32A

 16A - gniazdo 400V 5P 16A

Instalacje gniazd 230V należy wykonać przewodem YDYWP 3x2,5 mm²
Instalacje gniazd 400V 5P 16A należy wykonać przewodem YDYWP 5x4 mm²
Instalacje gniazd 400V 5P 32A należy wykonać przewodem YDYWP 5x6 mm²
Instalacje wykonać jako podtynkową a w przestrzeni podsufitowej układać w korytka kablowym
Gniazda 230V pod miejscowe oświetlenie na h=0,4 m od posadzki
Gniazda 230V w sanitarach oraz w pomieszczeniach dostępnych dla dzieci na h=1,5 m od posadzki.
W miejscach ogólnodostępnych wyposażyć w przesyłny stykawkę jako zabezpieczenie przed dziećmi.
Gniazda nad meblami na h=1,1 od posadzki
Resztowe gniazda 230V montować na h=0,4 m od posadzki
Wysokość montażu gniazd 400V dostosować do montowanych urządzeń
W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt min. IP44.
Do instalacji uzmiernień należy podłączyć wszystkie czynniki metalowe
Połączenia folii miedzianej układowej pod włożenie elektrozastawki wykonać w puszkach uniemożliwiających przy podłożu
– w ścianach przewody uziemiające prowadzić w rękach,
– w suflicie stosować podwieszanych przewodów w korytkach kablowych/rurkach

ARCHIprojekt Włodzisław Banas ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87		 2.03 PL Nr ewi 0305/5 43287	
Inwestor:	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie, ul. Legnicka 12, 59-225 Chojnow	Nr arch:	10/16
Obiekt:	"Budownictwo medyczne dla Chojnowa z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego"	Stadium:	P.W.
212.07.01.02/2473.1, 214/8, obręb 4, 59-225 Chojnow		Data:	X.2016
Rysunek:	RZUT PARTERU - Instalacja gniazd wtykowych	Skala:	1:100
Branża:	ELEKTRYCZNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:
Projektant	mgr inż. Anna Krzyżanowska	29/U/177	Podpis:
Sprawdzący	inż. Krzysztof Komarzeniec	49/78/U	Rys. nr:
Opracował	mgr inż. Dariusz Górecki	-----	3E

dz. nr 212/2, 212/8, 213/1, 214/7, 214/8, obręb 4, 59-225 Chojnów