


Obw. ośw	Obw. gn.	Obw. gn.	Obw. gn.	Rozdz. klim
L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE
230	230	230	400	400
0.21	0.60	0.30	0.30	0.00
0.19	0.54	0.27	0.27	0.00
0.9	2.5	1.2	0.4	0.0
YDY 3x1.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 5x4	YDY
1.5	2.5	2.5	4.0	2.5
22.4	12.1	1.8	0.8	12.0
0.19	0.18	0.01	0.00	0.00

<b>Temat:</b> Remont kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Kilinskiego 23 59-225 Chojnów		
<b>Inwestor:</b> Gmina Miejska Chojnów Pl. Zamkowy 1 59-225 Chojnów		<b>Data:</b> 10.06.2017 r.
<b>Nazwa rys.:</b> Schemat jednobiegunowy rozdzielni TR2.		<b>Skala:</b>
<b>Projektant:</b> mgr inż. Janusz Majka upr. nr 84/90 Lw	<b>Podpis:</b>	<b>Nr rys.:</b> <b>E-9</b>



Nazwa	Zasilanie TR1	Obw. ośw
Zaciski	L1,L2,L3,PE,N	L1,N,PE
Napięcie [V]	400	230
Moc zainstalowana Pi [kW]	1.41	0.21
Moc obciążenia Po [kW]	1.27	0.19
Prąd Io [A]	1.9	0.9
Typ przewodu	YDY 5x10	YDY 3x1.5
Przekrój przewodu [mm²]	10.0	1.5
Długość przewodu [m]	34.0	22.4
Spadek napięcia [%]	0.05	0.19

#### Zestawienie materiałów tablicy rozdzielczej

L.p.	Nazwa	Jednostka	Ilość
Niezgrupowane			
1	Człon różnicowoprądowy 30mA - Wyłącznik różnicowoprądowy P 314	szt.	1.00
2	Rozłącznik bezpiecznikowy R 303, 25A, D023P, 3kA	szt.	1.00
3	Wyłącznik mocy FR 103, 63A, 3P, 3kA	szt.	1.00
4	Wyłącznik nadprądowy S 301, 20A, 1P, 3kA	szt.	3.00
5	Wyłącznik nadprądowy S 303, 20A, 1P, 3kA	szt.	1.00
6	Wyłącznik różnicowoprądowy P 314, 63A, 4P, 3kA	szt.	1.00